



AeroAudio

WWW.AEROAUDIO.EU



BLUETOOTH ONTVANGER

BLUETOOTH ONTVANGER

 BLUETOOTH V4.2 KLASSE 2

 STEREO UIT (NAAR DE STUDIO)

 MONO IN (NAAR DE BELLER)

 HANDMATIGE OF GPIO-BESTURING

 12V VOEDING



De AeroAudio BT1 is een bluetooth ontvanger en zender om bluetooth apparaten aan te sluiten op een broadcast studio. Niet alleen kan er muziek afgespeeld worden vanaf bijvoorbeeld een mobiele telefoon, maar kan de telefoon ook gebruikt worden als telefoonkoppeling en kan een gesprek direct worden uitgezonden via WhatsApp, Skype, telefonie of andere communicatie apps. De beller ontvangt het retoursignaal vanuit de studio.

Status-LED-indicator

De LED zal oplichten wanneer de 12VDC voeding aanwezig is en varieert in stand-by of aangesloten.

12VDC VOEDING

Voeding: 12VDC (9~18 volt) bij 250mA. De polariteit is niet belangrijk

Voeding is inbegrepen, opties:

115V/USA - 230V/AUS - 230V/EUR - 230V/UK

AUDIO UIT (NAAR STUDIO)

Stereo links en rechts uitgang; sluit uw apparatuur aan met standaard XLR-kabel (XLR 3-pins)

- PIN1: aarde (afscherming)

- PIN2: Positief (Rood)

- PIN3: Negatief (Blauw)

AUDIO IN (NAAR BELLER)

Mono-ingang; sluit de studio aan op de BT1 met standaard XLR-kabel (XLR 3-pins)

- PIN1: aarde (afscherming)

- PIN2: Positief (Rood)

GPIO-BEDIENING

GPI-besturing om de transmissielink op afstand te activeren of deactiveren.

GPO-uitgang om op afstand de status van de transceiver aan te geven

handleiding





AeroAudio

WWW.AEROAUDIO.EU

STEENWEG 148C

9810 NAZARETH - BELGIUM

T +32 (0)9 396 76 40

INFO@AEROAUDIO.BE - WWW.AEROAUDIO.BE